Balanzas cuentapiezas Kern CPE

Balanza cuentapieza

3 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Tipo (web)	Balanza cuentapieza
Resolución (cuentas)	30.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s

Especificaciones comunes de la serie

Tipo (web)	Balanza cuentapieza
Resolución (cuentas)	30.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	LED blanco
Altura de dígitos	20 mm
Material carcasa	plástico
Material plato	acero inoxidable
Función de contaje	sí
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK
Enchufes opcionales	EURO UK
Tipo de batería	Li-Ion
Autonomía acumulador (con luz)	30 h
Autonomía acumulador (sin luz)	50 h conectado
Temp. ambiente mín.	0 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Peso neto	3,2 kg

Cód. calibración DAkkS	963-128
Cód. certificado de conformidad	969-517
Cód. ajuste en sitio	961-248
Interfaces	RS-232 de serie
Unidades de medición	g, PCS
Entrada de red / tensión (ficha)	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Salida de la fuente (ficha)	5 V, 1 A

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso parcial mínimo al contar	Peso parcial mín. al contar	Máx	Carga excéntrica 1/3 máx
Balanza cuentapieza CPE 15K-3	CPE 15K-3	5 g	500 mg	15 kg	0,0025 kg
Balanza cuentapieza CPE 30K-3	CPE 30K-3	10 g	1 g	30 kg	0,005 kg
Balanza cuentapieza CPE 6K-3	CPE 6K-3	2 g	200 mg	6000 g	1 g

Otros datos por versión

Balanza cuentapieza CPE 15K-3	D: 0,0005 kg · Reproducibilidad: 0,0005 kg · Linealidad: ± 0,0015 kg · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (F2); 2 kg (F2) · Carcasa (AxPxA): 315×340×110 mm
Balanza cuentapieza CPE 30K-3	D: 0,001 kg · Reproducibilidad: 0,001 kg · Linealidad: ± 0,003 kg · Peso recomendado para ajuste: 10 kg (F2); 2 kg (F2) · Carcasa (AxPxA): 340×320×115 mm
Balanza cuentapieza CPE 6K-3	D: 0,2 g · Reproducibilidad: 0,2 g · Linealidad: ± 0,6 g · Peso recomendado para ajuste: 5 kg (F2); 1 kg (F2) · Carcasa (AxPxA): 315×340×110 mm

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160